キーエンス製 BT-A500 用検品照合アプリ

取扱説明書

2021年2月15日 株式会社 OWL Soft

1. インストール

ダウンロードし BT-A500 シリーズ ソフトウェア設定・操作マニュアルの 2.3. アプリケーションの インストールを参照して下さい。 ※キーエンスホームページ→コードリーダ / ハンディターミナルのページ右下の「BT シリーズユーザサポート」から ダウンロードできます。

- 2. 画面
 - 1) 画面遷移



2) 各画面

■メニュー画面



 ①検品照合を開始します。
 ②指示番号の2度読みをクリアします。
 ③担当者、指示データ、品番のBT-A500本体の読取テストツールの読 取設定を指定します。
 ④アプリを終了します。

■担当者コード読取画面



①担当者コード読取画面で、適用されている読取設定を表示しています。
 ②メニューへ戻ります。

■指示データ読取画面



①担当者コードで読取られたコードを表示しています。
 ②指示データ読取画面で、適用されている読取設定を表示しています。
 ③担当者コード読取へ戻ります。
 ④エラー時は、エラーメッセージが表示されます。
 ・検品済の指示番号です!

・指示データに誤りが有ります!

■品番読取画面



■数量入力画面



①担当者コードで読取られたコードを表示しています。
②指示データで読取られたデータから抜き出された、指示番号画面を表示しています。
③品番読取画面で、適用されている読取設定を表示しています。
④残りの品番、指示数、累計数一覧を表示します。
⑤指示データ読取へ戻ります。
⑥エラー時は、エラーメッセージが表示されます。
・存在しない品番です!

・消込済の品番です!

①担当者コードで読取られたコードを表示しています。
②指示番号を表示しています。
③品番を表示しています。
④表示されてる品番の累計数と指示数を表示しています。
⑤残りの品番、指示数、累計数一覧を表示します。
⑥指示データ読取へ戻ります。
⑦数量を入力します。
⑧エラー時は、エラーメッセージが表示されます。
・超過です!

・未入力です!

■検品残-	一覧画面	
13:42 🛄		v 🖘 📋
検品残一覧		
PARTS1 0 / 10		
PARTS2 0 / 20		
PARTS3 0 / 30		
	閉じる	

検品残を一覧で表示します。表示内容は、品番、累計数、指示数とな ります。

■完了メッセージ画面



約2秒程で、自動で消去します。

■読取設定画面

14:34 🗐 🕲				• 🗣 🕴
ħ	食品照	合 그	ド版	
読取設定	ミツー	ルの	SET01	~ 10
を1~10	の範	囲でノ	、力し	てく
ださい				
担当者	1	(1)		
指示データ	2	2		
品番	3	3		
設定			キャ	ンセル(5)

①担当者コード読取で適用する読取設定を入力します。
 ②指示データ読取で適用する読取設定を入力します。
 ③品番読取で適用する読取設定を入力します。
 ④入力された値で設定して、画面を閉じます。
 ⑤入力された値を破棄し、画面を閉じます。

指示データのコードは、2次元コードがお勧めです。

指示データ内容は、下記の仕様になります。数量につては、製品版では、1~9999、デモ版では、1~99の 範囲以外では、エラーとなります。また、品番の重複はエラーとなります。

指示番号,部品番号1,数量1,部品番号2,数量2,部品番号3,数量3, · · · · ·,部品番号N,数量N

4. 検品ログに関して

デモ版では、検品照合実績ログは出力しません。

ログは、PC¥BT-A500¥内部共有ストレージ¥Android¥data¥jp.owlsoft.kenpincode¥Files ¥Documents に、検品照合実績ログ.txt として作成されます。

፼ 検品照合実績ログ.txt - TeraPad	-		×
ファイル(E) 編集(E) 検索(S) 表示(V) ウィンドウ(W) ツール(T) ヘルプ(H)			
Q 🛱 💾 🍊 🗶 🐚 🛍 🗠 💁 💭 😡			
0	01	90	
1 2021/02/15 13:18:02,0WL Soft,0DR20210212-1,PARTS1,10↓ 2 2021/02/15 13:18:24,0WL Soft,0DR20210212-1,PARTS2,20↓ 3 2021/02/15 13:18:51,0WL Soft,0DR20210212-1,PARTS3,30↓ 4 2021/02/15 13:20:12,0WL Soft,0DR20210212-2,PARTS9,100↓ 5 2021/02/15 13:20:34,0WL Soft,0DR20210212-2,PARTS7,200↓ 6 [E0F]			
			~
<			>
1行: 1桁 標準 SJIS	CRLF	挿入	

- 5. サンプルの指示データコードと品番コード
 - 1) 指示データ



ODR20210212-1, PARTS1, 10, PARTS2, 20, PARTS3, 30

2) 品番コード





